

Brandvarnare - 29HD

Att upptäcka branden i tid är både en billig och säker investering. Kidde 29HD är utformad för att ge tidigast möjliga indikation på rök.

Teknisk Specifikation

Kidde modell 29HD är en batteridrivnen optisk brandvarnare som drivs av ett 9-volts standardbatteri vars livslängd är ca 1 år. Brandvarnaren är konstruerad med en fotoelektrisk sensorteknologi, utformad för att ge tidigast möjliga indikation på rök. Vid larm avges en pulserande ljudsignal på 85 db tills detektorkammaren är fri från rökpartiklar.

Kidde 29HD är försedd med dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp. Varningssignal indikerar låg batterinivå. Modell 29HD har dessutom en unik Hush-funktion som genom en knapptryckning stänger av alarmsignalen under några minuter, lämplig att använda exempelvis i samband med matlagning. Kidde modell 29HD innehåller inga radioaktiva ämnen.

Godkännanden

Kidde modell 29HD är CE-märkt och godkänd enligt SS-EN 14604. Den följer konsumentverksts riktlinjer och anvisningar.

Installation

Brandvarnaren skall sitta i omedelbar närhet till sovrummen, installera en extra brandvarnare som skydd vid en eventuell trappa eftersom trapphus fungerar som skorstenar för rök och värme. Placera

minst en brandvarnare på varje våningsplan. Placera inte brandvarnare nära köksspisens eller i badrum, pannrum och vindsutrymmen då ånga, mycket damm etcetera kan orsaka falsklarm eller i värsta fall uteblivet larm.

Garanti

Kidde lämnar 2 års garanti på brandvarnaren, dock ej på batteriet.

